Medición

BH-0.66 120 I 4000/5A class 0.5-1



Descripción

Transformador de corriente Chint cl. 0,5 - rel: 4000/5
Ventana: 130 x 60 - ? 70

SKU

BH-0.66 120 I 4000/5A class

Información Física	
Diametro de la ventana	Ø 70
Espacio para barra	130 x 60
Corriente	4000/5A
Clase	0.5
tensión	660V
Potencia	40 VA
Tipo de montaje	Sobre Placa
En cumplimiento con norma	IEC 61869-2

Links Útiles	
Catálogo	https://s3.coresagroup.com/CHINT/datasheet/BH-CATALOGO.pdf
Manual	https://s3.coresagroup.com/CHINT/manuales/BH-0.66.pdf
Certificado	
Imagen	https://s3.coresagroup.com/CHINT/500/824297.png
Bloque CAD	