Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDDM1507

CAT III 600V **6000COUNTS**

Pantalla: Verdadero RMS 6000 cuentas
Función inteligente
Medición de temperatura
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V
Voltaje AC: 6V/60V/600V
Corriente DC: 600mA/10A/6A
Corriente AC: 600mA/10A/6A
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
Frecuencia: 6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6mHz/10mHz
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodo



PUNTOS DE VENTA

1. En comparación con los multímetros tradicionales, el diseño de apariencia completamente nuevo es más llamativo;
2. Tamaño ultradelgado similar al de un teléfono móvil, más fácil de llevar y operar;
3. Nuevo modo inteligente, reconocimiento automático de voltaje AC/DC/resistencia/continuidad, reconocimiento automático de capacitancia, diseño a prueba de quemaduras, protección contra sobrecarga, uso más seguro;
4. Función NCV. Detección de corriente alterna sin contacto, luz y sonido distinguen eficazmente entre corriente fuerte y débil;
5. Función de ahorro de energía. Si no se opera durante 15 minutos, la pantalla se apaga automáticamente, ahorrando energía;
6. Función de linterna. Conveniente para trabajar en condiciones de poca luz;
7. Función de retroiluminación. En ambientes oscuros, encienda la retroiluminación para una lectura más clara;

USO

Aplicación amplia: El multímetro puede medir con precisión voltaje, resistencia, continuidad, corriente, capacidad, frecuencia, diodos y baterías. Este multímetro digital es ideal para diagnosticar problemas en automóviles, industriales y electrodomésticos.

Multímetro digital