Medición

# NJYB3-15P AC220V



**Descripción**

Rele electrónico Chint: sobreu reg; bajau reg; desbal reg; secue; fase; Ptc-380/220vca(li-l2-l3-n)

**SKU**

NJYB3-15P AC220V

| Información Física | |
|---|---|
| Tensión | 220 VCA |
| Corriente | 0.75 A @ 220VAC (AC-15) |
| Grado de protección | IP20 |
| En cumplimiento con norma | IEC 60947-5-1 |
| Tipo | RELe DE MONITOREO |
| Contactos auxiliares | 1NA/1NC |
| Ciclos mecánicos | 10^6 |
| Ciclos eléctricos | 10^5 |
| Categoría de empleo | AC-15 |
| Corriente de cortocircuito | 0,47A |

| Links Útiles | |
|---|---|
| Catálogo | https://s3.coresagroup.com/CHINT/datasheet/NJYB3-DATASHEET.pdf |
| Manual | https://s3.coresagroup.com/CHINT/manuales/NJYB3.pdf |
| Certificado | https://s3.coresagroup.com/CHINT/certificados/NJYB3.zip |
| Imagen | https://s3.coresagroup.com/CHINT/500/697018.png |
| Bloque CAD | |