Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDDM8601

AC 600A



Pantalla: 4000 cuentas
LCD con retroiluminación
Corriente CA: 1A/40A/600A
Voltaje CA: 4V/40V/600V
Voltaje CC: 6V/60V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nf/400nf/400nf/4μF/40μF/400μF/4mf/40mf
Prueba de diodo
Prueba de frecuencia
Prueba de diodo
Retención de datos
Linterna

USO

Medir corriente, voltaje, resistencia, etc.

PUNTO DE VENTA

1. Medición automática
2. Protección inteligente contra quemaduras

Medidor de pinza digital de CA