## Seccionador y conmutador

# NF2-25/3HB



**Descripción**

Seccionador bajo carga Chint nf2 - 3 P - IN:25a - Montaje: directo en frente - Maneta negra

**SKU**

NF2-25/3HB

| Información Física | |
|---|---|
| Tensión | 690 Vth |
| Corriente | 25 A |
| N° de polos | 3P |
| Grado de protección | IP20 |
| En cumplimiento con norma | IEC/EN 60947-3 |
| Tipo de montaje | FRENTE DE TABLERO |
| Ciclos mecánicos | 10^5 |
| Ciclos eléctricos | 20000 |
| Categoría de empleo | AC-23A |

| Links Útiles | |
|---|---|
| Catálogo | https://s3.coresagroup.com/CHINT/datasheet/NF2-CATALOGO.pdf |
| Manual | https://s3.coresagroup.com/CHINT/manuales/NF2.pdf |
| Certificado | https://s3.coresagroup.com/CHINT/certificados/NF2.zip |
| Imagen | https://s3.coresagroup.com/CHINT/500/324111.png |
| Bloque CAD | |